

works with
Hey Google

works with
Siri Shortcuts

WORKS WITH
alexa

muvi*t* iO

DESKTOP
LED LAMP

WITH WIRELESS
CHARGER

Max. illuminance:
≥800lux

Rated power
(lamp + wireless charger)
14.5W

3light
modes

MANUAL DE
INSTRUÇÕES

PT

Obrigado por ter adquirido a lâmpada Wi-Fi com carregamento sem fios MIOLAMP003. O nosso objetivo é proporcionar aos nossos clientes produtos de qualidade para construir uma vida melhor e mais confortável. Esperamos que aproveite o seu novo produto.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Importante

Por favor, leia as instruções e respeite todos os requisitos e avisos fornecidos no manual antes de utilizar o produto. O não cumprimento dos avisos e instruções pode resultar num uso indevido do produto, colocando o produto e a si mesmo em risco.

Advertências:

1. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico, incluindo o uso semelhante em hotéis.
2. Apoiar o aparelho em superfícies estáveis, sem caráter escorregadio e nivelada.
3. Não utilizar este equipamento em ambientes húmidos, tais como casa de banho, próximo a chuveiros ou piscinas.
4. Não molhar o adaptador.
5. Não o deixe em ambientes molhados e não derramar água sobre o equipamento.
6. Não tentar consertar, abrir ou modificar o produto em nenhuma circunstância. Isso pode danificar o equipamento ou provocar eletrocuções e/ou lesões graves.
7. Não deixar a lâmpada próximo a fontes de calor ou diretamente exposto ao Sol.
8. Não utilizar a lâmpada se detetar qualquer cheiro a queimado, ou algum cheiro estranho vindo do produto ou do dispositivo/eletrodoméstico que pretenda utilizar. Nestes casos, entrar em contato imediatamente com o apoio ao cliente.
9. Não utilizar nenhum aparelho eletrônico com as mãos molhadas, bem como não os utilizar próximo de líquidos.
10. Manter o dispositivo limpo e seco em todos os momentos.
11. Não utilizar produtos de limpeza e produtos abrasivos para limpar sua lâmpada. Utilizar apenas um pano seco e macio.
12. Se o adaptador ou cabo de alimentação estiverem danificados, estes apenas podem ser substituídos pelo fabricante, pelo agente autorizado ou profissional qualificado.
13. Quando a luz de LED estiver acesa, não olhar a curta distância diretamente a fim de evitar lesões oculares.
14. Este aparelho pode eventualmente ligar-se ou desligar-se automaticamente sob circunstâncias eletromagnéticas anômalas.
15. Manter a lâmpada ao abrigo da chuva, humidade, fogo e altas temperaturas.
16. A fonte luminosa desta lâmpada não é substituível. A lâmpada deve ser substituída na sua totalidade quando a fonte de luz chegar ao seu fim.

17. É provável que o produto não se mantenha em pé numa mesa com uma inclinação superior a 6 graus.

18. Durante a noite, é aconselhável ajustar a temperatura de cor abaixo dos 4000K.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

- Alimentação: entrada AC100-240V 50/60Hz, saída DC12V/1.2A
- Potência nominal: 14,5W
- Tipo de regulação: controlo manual ON/OFF, atenuação sem degraus
- Apagar por tempo: apagar com temporizador de forma inteligente
- Fonte de luz: LED
- Interruptor de três modos de luz: luz natural-luz branca-luz amarela
- CRI: RA≥90
- Temperatura da cor: 3000K / 4000K / 5700K
- Iluminação máxima: ≥800lux (medido a 25cm da mesa)
- Controlo via APP Wi-Fi e assistente de voz (Google e Alexa)
- Saída de carga sem fio: 5W (MAX)
- Frequência Wi-Fi: 2.4GHz

Indicador de estado

Carga sem fios

Temporizador

Ligar/Desligar

Tecla "M"

Conector Jack 3.5mm DC 12V

Nota: devido a possíveis atualizações das aplicações, o processo de instalação do produto pode sofrer pequenas alterações. Por favor, siga as instruções da própria app para uma instalação correta.

4. Controlo do dispositivo

Depois de configurar com sucesso o dispositivo, este será mostrado na página "Dispositivos". Clicar no ícone do dispositivo para controlar o ligar/desligar, ajustar o brilho e os temporizadores.

FUNCIONAMENTO COM ASSISTENTES DE VOZ

Guia rápido para utilizar o Amazon Echo para o controlo do candeeiro inteligente via Wi-Fi.

1. Adicionar uma conta "muvi*t* iO Home" com Alexa

1.2. Tocar em "Perfis e Jogos" no menu inicial e, em seguida, procurar o "muvi*t* iO Home". Selecionar "muvi*t* iO Home" e clicar em "PERMITIR A SUA UTILIZAÇÃO" para ativar a função

1.3. Será redirecionado para a página da sua conta. Introduzir os dados da sua conta "muvi*t* iO Home" e a sua palavra-passe. Não esquecer selecionar o país/região à qual pertence a sua conta. Em seguida, clicar em "Adicionar agora" para ligar a sua de "muvi*t* iO Home". O país/região, a conta e a palavra-passe são os mesmos que utilizou para se registar na aplicação "muvi*t* iO Home". Se a aplicação pedir para escolher entre várias aplicações, deverá selecionar a APP "Muvi*t* iO Home". Clicar em "Adicionar agora" e selecionar "Autorizar" para finalizar a instalação. Clicar em "X", no topo esquerdo da página, para voltar à aplicação Alexa.

1.4 A Alexa precisa procurar os seus dispositivos inteligentes antes de os poder controlar. Para isso, clicar em "DETECTAR DISPOSITIVOS" e aguardar a que a pesquisa termine e depois premir "FEITO".

Outra forma é dizer "Alexa, descobrir dispositivos". O equipamento irá procurar dispositivos que já tenham sido adicionados na aplicação "Muvi*t* iO Home".

Nota: cada vez que mudar o nome do dispositivo na aplicação "muvi*t* iO Home", "Echo" deverá voltar a efetuar uma nova pesquisa de dispositivos para o voltar a controlar.

- Dispositivos de controlo mediante comandos de voz.

Agora vai poder controlar os seus dispositivos inteligentes através da Alexa. Pode utilizar os seguintes comandos de voz para controlar os seus dispositivos, por exemplo:

"Alexa, acender/apagar a lâmpada da sala de estar".

Guia rápido para usar o Google Home para controlar a lâmpada LED Wi-Fi

1. Abrir a app "muvi*t* iO Home", clicar em "Perfil", premir "Assistente do Google", clicar em "Obter", selecionar "Copiar" e depois ir à app do Google Home. Em seguida, clicar "4", "Configurar o dispositivo", "Funciona com o Google", procurar a opção "muvi*t* iO Home" e introduzir o PIN que copiou anteriormente da app muvi*t*. Clicar na seta e premir "Autorizar".

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização da lâmpada:

1. Função da lâmpada: colocar a lâmpada sobre a mesa ou superfície plana de forma estável, conectar o adaptador de corrente e clique em "L" para ligar e desligar a lâmpada. A luz predefinida é a luz natural. Quando a luz estiver acesa, toque brevemente em "M" para alternar entre os estilos das luzes: "luz natural-branca-amarela".
2. Para ajustar a intensidade da lâmpada, pressionar e manter "L" para ajustar o brilho da luz.
3. Função temporizador: quando a luz estiver acesa, mantenha premido o botão "T" para acionar a função de contagem decrescente. A luz irá piscar duas vezes para lembrar que a contagem decrescente pré-estabelecida de 40 minutos começou. Se voltar a premir o botão "T", irá renovar a contagem decrescente por mais 40 minutos. A luz irá apagar-se automaticamente,

Utilização da lâmpada e do carregamento sem-fios:

1. Função de carregamento sem-fios: quando a fonte de alimentação da lâmpada estiver acesa, colocar um telemóvel com função de recetor sem-fios (ou um telemóvel com módulo recetor de carregamento sem fios) na lâmpada centrado na área do ícone. Entretanto, o indicador do carregamento sem-fios irá acender com uma luz Azul.
2. Para obter um melhor resultado na função de carregamento sem-fios e obter uma maior eficiência de carregamento preste, por favor, atenção à posição de receção sem-fios do seu telemóvel, pois deve estar totalmente exposto ao ícone de carregamento sem-fios na superfície da lâmpada e na área central. Quando os dispositivos estiverem completamente carregados, os indicadores verde e vermelho irão acender ao mesmo tempo.

UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO

1. Descarregue a aplicação "muvi*t* iO Home"

Para descarregar a aplicação, pode fazer scan do código QR .

Também pode procurar "muvi*t* iO Home" na App Store ou Google Play.

2. Registo

Se ainda não possui uma conta, deverá criar uma a partir da própria aplicação.

Abrir a app e selecionar "Criar Conta", o sistema irá reconhecer automaticamente o seu país e, se não estiver correto, poderá modificar esta informação.

Introduzir o seu e-mail e clicar em "Obter Código de Verificação". Após alguns segundos, receberá um e-mail no endereço indicado com um código PIN de 6 dígitos. Copiar e colar e, seguidamente, deverá introduzir uma palavra-passe de 6 a 20 caracteres para criar a conta; clicar em "Guardar" para finalizar o registo.

3. Adicionar dispositivo

Conexão através Bluetooth (recomendado):

Ativar o Bluetooth e a Localização do Telemóvel. Uma vez aberta a app, se a luz do dispositivo estiver a piscar, irá aparecer uma mensagem informando de que foi detetado um novo dispositivo. Selecionar "Ir a adicionar", "Adicionar" e, em seguida, selecionar a rede Wi-Fi a partir da aplicação. Introduzir a palavra-passe e clicar em "Seguinte". Seguir os passos da aplicação para terminar a instalação.

Nota: apesar de ter sido feita a ligação via Bluetooth, o dispositivo ligar-se-á à rede Wi-Fi do router, permitindo controlar o dispositivo a partir de qualquer lugar e a qualquer momento. Se não aparecer no ecrã assinalando que o dispositivo foi detetado, fechar completamente a aplicação, abrir novamente e repetir os passos de instalação acima citados.

Ligação via Modo EZ (padrão):

Ativar a localização do seu telemóvel. Uma vez aberta a aplicação, clicar em "4" ou "Adicionar dispositivo" e selecionar o novo equipamento para entrar no assistente de instalação. Verificar o LED indicador de estado está a piscar, selecionar "piscar rapidamente" e clicar em "Seguinte". Introduzir a palavra-passe, selecionar "Seguinte" para entrar no processo de conexão da rede e seguir as instruções da aplicação para terminar a instalação.

- Certifique-se de que a lâmpada Wi-Fi está em modo de emparelhamento, o LED de estado deve estar a piscar.

- Repetir o processo de configuração.

2. Posso controlar o dispositivo através das redes móveis 2G/3G/4G?

A lâmpada LED Wi-Fi e o dispositivo móvel devem estar conectados à mesma rede Wi-Fi quando for adicionado a lâmpada LED por primeira vez. Após essa primeira conexão, vai poder controlar o seu candeeiro remotamente através da rede móvel 2G/3G/4G.

3. Como posso compartilhar o meu dispositivo com a minha família?

Abrir a aplicação, selecione o produto, clique no lápis no canto superior direito, clique em "Compartilhar equipamento", "Adicionar", selecione um dos 3 métodos mostrado pelo aplicativo e siga as instruções do aplicativo.

GARANTIA DE DADOS E SAT

Termos e Condições

A Innov8 Iberia garante o hardware e software" incluídos neste produto por um período de até dois (2) anos, em todos os seus componentes, contra qualquer defeito de fábrica e de funcionamento, a partir da data de entrega ao consumidor final e sem qualquer tipo de custo para o adquirente.

• Garantia no software aplicável apenas para o produto físico, e não da aplicação de controlo (APP) utilizado pelos dispositivos móveis do consumidor.

Para ter direito a esta garantia, é necessário apenas o envio do produto acompanhado desta garantia e da fatura ou comprovativo da sua compra.

A garantia não é válida nos seguintes casos:

Quando os dados da garantia ou comprovativo de compra não sejam coincidentes com o produto em questão.

Quando o produto tiver sido utilizado em condições diferentes à sua normal utilização, ou não tenham sido levadas em consideração as instruções constantes do respetivo manual de instruções que acompanha o documento de garantia.

Quando o produto tiver sido aberto, modificado ou reparado por pessoal não autorizado.

DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE CONFORMIDADE

Em virtude deste documento, a Innov8 Iberia, S.L. declara que tipo de equipamento rádio elétrico, a lâmpada LED Wi-Fi, modelo MIOLAMP002, está em conformidade com as diretivas EMC (2014/30/UE) relativas à compatibilidade eletromagnética, LVD (2014/35/UE) em Baixa Tensão, RED (2014/53/UE) em Equipamentos Rádio elétricos e RoHS (2011/65/UE) sobre a

utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como o Regulamento UE 2019-2020 no que diz respeito à rotulagem energética de fontes luminosas e do Regulamento UE 2019/2020 sobre os requisitos de conceção ecológica para fontes luminosas e mecanismos de controlo independentes, ao abrigo da Diretiva 2009/125/CE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte Website:

https://media.innov8iberia.com/BDC/MIOLAMP003/DOC_MIOLAMP003_PT.pdf

muvi*t* iO

Producto distribuido por:
innov8 Iberia, S.L.
Les Planes, 2 - 4, Polígono Fontsaeta
08970 Sant Joan Despi, Barcelona

Serviço de Pós-Venda:
iott@innov8iberia.com
Tel.: +351 211 450 722

Cuidados ambientais e eliminação de resíduos:

Os equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE) e as baterias possuem materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para o homem e para o meio ambiente, quando a eliminação destes resíduos ocorra de forma incorreta.

Os equipamentos elétricos e eletrónicos e as baterias contêm este símbolo, o que significa que estes produtos não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos normais e devem ser deles separados.

Para tanto, todas as cidades estabeleceram sistemas de recolha em que a eliminação de equipamentos e baterias elétricas e eletrónicas possa acontecer gratuitamente nas estações de reciclagem local ou noutro tipo de sistema de recolha. Para mais informação, ponha-se em contacto com a administração local.